

# Akku-Rasenmäher

## DLM432

2x18V • 43 cm • 50 l

**Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich.**

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack.



### Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhenverstellung	13
Schnittbreite	43 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	575 m <sup>2</sup>
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 75 mm
Durchmesser des Hinterrades	16 cm
Durchmesser des Vorderrades	14 cm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	30 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	36 min
Grasfangkorb	50 L
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Mit Füllstandsanzeige am 50 l Grasfangsack
- Nach innen versetzte Räder für randnahes Mähen
- Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig
- Zwei Akku-Ladestandanzeigen je Akku im direkten Sichtfeld des Anwenders
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**191D43-8**

Sichelmesser



**191D46-2**

Mulchkeil



**194621-9**

Auto-Ladegerät DC18SE



**195584-2**

Schnellladegerät DC18RC



**196426-3**

Vierfach-Ladegerät DC18SF



**196933-6**

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



**197254-9**

Akku BL1820B



**197265-4**

Akku BL1840B



**197280-8**

Akku BL1850B



**197422-4**

Akku BL1860B



**197599-5**

Akku BL1830B



**198720-9**

Multi-Schnellladegerät DC18RE



**782210-8**

Steckschlüssel SW17



**BL1850B**

Akku BL1850B



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

