

# Akku-Knickschrauber

## DF012D

7,2V • 0-650 min<sup>-1</sup> • 5,6 Nm



### Akku-Knickschrauber mit Drehmomenteinstellung

Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber. Ein kompakter Bohrschrauber mit einer 21-fachen Drehmomenteinstellung. Stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Das Gerät hat ein 2-Gang-Getriebe und eine 1/4" Sechskantaufnahme.

7.2V

### Technische Details

Akkuspannung	7,2 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 200 / 0 - 650 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	5,6 / 3,6 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktabmessung (L x B x H)	279 x 43 x 43 mm
Maße gefaltet (LxBxH)	224 x 43 x 141 mm

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**194588-1**

Ladegerät DC10WA



**198000-3**

Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah



**784244-7**

PH Bit 2x50



**824842-6**

Transportkoffer



**P-06052**

PH Bit 2x25



**P-38582**

PH Diamant Bit 2x25



**P-38641**

PZ Diamant Bit 2x25



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

